



ALEZIO S V200 (E-pilot / MIV-S) - R410A

Pompe à chaleur réversible air-eau Split Inverter

Sections de câbles

JS

N° IT2716-fr

16/12/2022

Certaines valeurs de **sections de câbles** indiquées dans la notice d'installation livrée avec ces appareils, sont erronées (Exemple : notice FR édition février 2022 référence **7748624-08**).

Les bonnes valeurs, conformes à la norme NFC15100 sont indiquées ci-après.

Les notices seront rectifiées lors de la prochaine réimpression.

ATTENTION :

- Seul un professionnel qualifié est autorisé à intervenir sur l'appareil et l'installation,
- Les raccordements électriques doivent respecter réglementations et normes en vigueur : France : notamment la norme électrique NFC15-100 concernant l'habitat qui donne des exemples de section minimum à employer en fonction du calibre du disjoncteur associé.

Raccordement de l'alimentation du module intérieur

- Section du câble (fourni) : **3 x 1,5 mm²**
- Disjoncteur courbe C, 10 A
- Courant maximum admissible sur le câble d'alimentation du **module intérieur : 6 A**

Raccordement du câble BUS (Liaison module intérieur - unité extérieure) :

- Section du câble BUS : **2 x 0,75 mm²**
- Nous recommandons l'utilisation d'un **câble blindé** pour éviter les dysfonctionnements liés aux perturbations électromagnétiques.

Raccordement de l'appoint électrique

| Alimentation type : | Monophasé | Triphasé |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Section de câble | 3 x 6 mm ² | 5 x 4 mm ² |
| Disjoncteur courbe C | 32 A | 25 A |

Raccordement de l'unité extérieure

Installer un **différentiel de courant résiduel (DDR)** compatible avec les harmoniques hautes pour l'alimentation de l'unité extérieure.

| Appareil | Type d'alimentation | Section de câble (mm ²) | Disjoncteur courbe C (A) | Intensité maximale (A) |
|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWHP 4.5 MR | Monophasé | 3 x 2,5 | 16 | 12 |
| AWHP 6 MR-3 | Monophasé | 3 x 2,5 | 16 | 13 |
| AWHP 8 MR-2 | Monophasé | 3 x 4 | 25 | 17 |
| AWHP 11 MR-2 | Monophasé | 3 x 6 | 32 | 29,5 |
| AWHP 11 TR-2 | Triphasé | 5 x 2,5 | 16 | 13 |
| AWHP 16 MR-2 | Monophasé | 3 x 10 | 40 | 29,5 |
| AWHP 16 TR-2 | Triphasé | 5 x 2,5 | 16 | 13 |